

# REVEX

## ワイヤレスチャイム Xシリーズ新商品

### 特定小電力 Xシリーズ X870

静かな部屋の中で音や声を拾って、離れた場所にお知らせします。

屋外見通し距離 **100m**

# ワイヤレス サウンドモニター

### 介護に



病室やベッドから声を出すだけで、呼べます。

### 防犯に



人が居なくても、防犯できます。

### 赤ちゃんに



赤ちゃんの泣き声を感知して、知らせます。

### 音がするとお知らせ



別室で音がするとチャイムやメロディーでお知らせします。



送信機・受信機 増設可能

一定音量以上の声や音を感知すると、離れた場所でチャイムやメロディが鳴り、ブルーLEDがフラッシュしてお知らせします。

送信機

X70 音センサー送信機



受信機

X800 光とチャイム受信機



Xシリーズ ワイヤレスサウンドモニター

型番：X870  
JANコード：4943125708658  
パッケージサイズ：  
160(W)×230(H)×35(D)mm



Xシリーズ 増設送信機

型番：X70  
JANコード：4943125708672  
パッケージサイズ：  
100(W)×230(H)×35(D)mm



Xシリーズ ワイヤレスベビーチャイム

型番：X875  
JANコード：4943125708665  
パッケージサイズ：  
160(W)×230(H)×35(D)mm  
●ベビー用品売場用パッケージもございます。

### 音センサー送信機 (X70)

静かな環境の部屋に設置しておきます。

- 感度切替スイッチ付。
- OFFスイッチ付。
- 16種類のチャイム、メロディ、小鳥や犬の鳴き声などから選曲できます。
- 256通りのIDからスイッチでIDコードを選びます。
- 壁面、台などどこにでも設置できます。
- スライド式取付プレート

### 光とチャイム受信機 (X800)

別の部屋でセンサー設置場所の様子を監視できます。

- 光だけ / 音だけ / 光と音の切替スイッチ付。
- 音量調整付。
- ブルーの光とチャイム、メロディでお知らせ。
- スイッチで音センサー送信機と同じIDコードにセットします。
- 高感度受信伸縮ロッドアンテナ付。
- 外部電源 (別売のX0505 使用) 接続可能。
- 壁掛け又は卓上の両用設置可能。
- 小型ですので、持ち歩くことも可能です。(電池使用時)

主な仕様

送受信機間の電波到達距離：屋外の障害物のない場所で100m、建物の中では電波の到達距離が短くなります。1戸建てや広いマンションの室内間で問題なく使用できます。小型、中型店舗やオフィス、医院、別棟間などでも使用できます。

音センサー送信機 (X70) ●電源：DC 3V 単4形アルカリ電池 x 2本 (電池は付属していません) ●電池寿命：約2カ月 (1日10回受信、20°C時) ●電池切れ表示：赤LED点滅 ●電源スイッチ：なし ●外部電源入力：あり。DC 5V、200mAセンサー ●使用エリア：屋内専用 ●電源スイッチ：あり ●音圧感知感度LOW/HIGH切替スイッチ付 ●本体外形寸法：55(W) x 87(H) x 28.5(D)mm：スライド式取付プレートを含む寸法 ●本体質量：約69g ●使用温度範囲：0°C~+40°C ●使用湿度範囲：90%以下

光とチャイム受信機 (X800) ●電源：DC 4.5V 単3形アルカリ電池 x 3本 (電池は付属していません) ●電池寿命：約3カ月 (1日10回受信、20°C時) ●電池切れ表示：赤LED点滅 ●電源スイッチ：なし ●外部電源入力：あり。DC 5V、200mAセンサー ●別売ACアダプターX0505をご使用ください ●受信周波数：315MHz、設定した送信機と同一のコードのみ受信 ●受信可能距離：最大100m (屋外見通し)、30~50m (室内見通し距離) ●使用エリア：屋内専用 ●音と光の切替スイッチ付 ●音量調整ボリューム付 ●アンテナ：伸縮ロッドアンテナ付 ●本体外形寸法：63(W) x 96(H) x 33(D)mm ●本体質量：約157g (電池を含む質量) ●使用温度範囲：-20°C~+45°C