



人の動きに反応して回転光または点滅光で警告! さらにチャイム音で室内へお知らせ!!



人感センサーが人の動きに反応し、その場で光で警告(回転または点滅)。同時に、室内の受信機が光とチャイム音でお知らせ。(16種類の音から選べます)



防犯に

光で侵入者を警告します



動物避けに

光で動物を威嚇します



室内にお知らせします

ピカマル 人感送信機

回転光
点滅光
選択可

方向可変
センサー
狙った方向
を感知

防滴
構造



送信機
受信機
増設可能

電波の飛距離
屋外見通し
最大 100m

受信チャイム 室内用



16種の
チャイム音

16種類のチャイム/メロディ
サイレン音/犬の鳴き声など
から選曲できます。



X80SL
パッケージサイズ
H230×W160×D55

X880SL
パッケージサイズ
H230×W205×D55

製品の特徴

●ピカマル人感送信機

- 1.昼夜関係なく、人や動物の動きを感知すると光り、電波を出します。
- 2.点灯時間: 1回感知すると、15秒間点滅または、回転し、近づく人や動物を威嚇します。
- 3.設置場所に合わせて、簡単に取付けられます。
- 4.防沫形ですから、門扉やガレージ、浴室の窓など雨のかかる場所でも使用できます。

●ID番号を同一に設定すれば、何個でも増設できます。

●増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。

主な仕様(受信機: X800)

電源 単3形アルカリ電池×3本 または ACアダプター(X0505)
電池寿命 約3ヵ月(1日10回動作時)
受信距離 屋外見通し距離最大100m
受信条件 Xシリーズ送信機の同一コードの電波を受信可能。コード数256通り
使用場所 室内専用
LED ブルーLED
音量 50~75dB/1m可変
外形寸法 63(W)×96(H)×33(D)mm
本体重量 157g(電池を含む質量)

主な仕様(送信機: X80SL)

電源 単3形アルカリ電池×3本
電池寿命 約6ヵ月(1日10回動作時)
電波到達距離 屋外見通し距離最大100m
点灯時間 15秒間/1回
IDコード 256通り(受信機と同じIDにする)
検知距離 人感センサー 5m以内
検知角度 水平方向120° 垂直方向120°
使用温度範囲 -10℃~+45℃
本体外形寸法 φ100×30(H)mm
本体質量 205g(取付けプレート、電池を含む質量)

