

REVEX



特定小電力 Xシリーズ X890 赤外線ビームセンサーチャイム

赤外線

ビームセンサーチャイム・セット



見えない光線が人や動物、車を監視!

現場で音(14種類)で威嚇!! 音量調節可、音を消すこともできます! 同時に、離れた室内へ光とチャイムで知らせます。

屋外見通し距離 **100m**

送信機・受信機 増設可能

16種類の音から選べます



X90
ビームセンサー送信機



送信機
受信機
増設可能

電波の飛距離
屋外見通し
最大 **100m**



X800
受信チャイム

防滴構造

見えない
赤外線ビーム
で監視

ビームセンサ
からも
警告音

監視距離
8m
まで

16種の
チャイム音

特徴

- ①見えない赤外線ビームを遮ると音が鳴り、離れた室内へ知らせます。
- ②監視範囲は8mぐらいまで。電波の届く距離は屋外見通しで100m。
- ③監視場所でもサイレンや犬の鳴き声、チャイム、メロディ音を鳴らすことができます。

ビームセンサー用 AC アダプター付属



パッケージサイズ H230×W205×D60

パッケージサイズ H230×W170×D60

主な仕様

■ビームセンサー送信機(X90)

電源	ACアダプター(X0505)付属
送信電波	315MHz帯特定小電力 デジタルID電波
電波到達距離	100m(屋外見通し距離)
センサー出力	赤外線ビーム(受光器内蔵)
センサー感知範囲	8mまで(専用反射板使用時)
使用場所	屋内、屋外 ※防沫型(IPX4)
チャイム音	本体から出力可(音量50~70dB/1m、OFF付)
使用温度範囲	-10℃~+45℃
本体外形寸法	77(W)×87(H)×57(D)mm
本体質量	162g(本体カバーとプレートを含む)

■受信機(X800)

電源	単3形アルカリ電池×3本又はACアダプター
受信電波	315MHz帯特定小電力、デジタルID電波 (X90と同一のID番号に設定すること)
受信時	青LED点滅+チャイム音
電池切れ表示	赤LED点灯、電池寿命3ヵ月
使用場所	室内専用
チャイム音	16種類(送信機側で選曲)
音量	50~70dB/1m
本体外形寸法	63(W)×96(H)×33(D)mm
本体質量	157g(電池を含む質量)

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5
TEL:048-294-4945 FAX:048-294-4948

