

REVEX

ワイヤレス 防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイム

ボタンを押すと離れた場所へ
[音]と[光]でお知らせします



XPシリーズ
XP1710B / XPN1710B

屋外見通し距離
最大 **180m**

着信音
64音
音声お知らせ入り

送信機・受信機増設可能
256通りのIDコードで混信なし

- 呼ばれた場所が一目でわかる受信チャイム
- 豊富な商品ラインナップの中から、用途に合わせた増設や組み合わせが自由自在
- 送信機は防雨仕様で屋外設置可能
- 256通りのIDコードで混信しません

XP10B 押しボタン送信機

送信機
防雨仕様
IP56相当

雨のかかる場所でも
使用可能



XP1700 受信チャイム

屋内専用



光と音でお知らせします ※受信時に光るのは1ヶ所です。

付属品 ※電池BOX内またはパッケージ内に入っています。

【押しボタン送信機(XP10B)用】
取付用 両面テープ×1 / 取付用 ネジ×2 / 取付用 リブ×2 /
コイン形リチウム電池CR2032 ×2(テスト用)
【受信チャイム(XP1700)用】取付用 ネジ×2 / 取付用 リブ×2 / どこからラベル
【共通】IDコード設定スイッチ切換用(-)ミニドライバー×1 / 取扱説明書

用意する物 新品単3形アルカリ乾電池3本、小さめの(+)ドライバー(No.1)、(+)ドライバー(ネジで取り付けする場合)

使用電源

送信機 コイン形リチウム電池
XP10B CR2032×2個(テスト用付属)

受信機 単3形アルカリ乾電池3本(別売)または、
XP1700 専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

共通

【電波到達距離】屋外見通し最大180m / 屋内見通し最大90m 【選曲可能数】チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン等64種類 【IDコード数】256通り: 記号・番号 スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します)

押しボタン送信機(XP10B)

【電源】DC6V: コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属) 【電池寿命】約1年半(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】送信ランプが赤点滅 【電源スイッチ】なし 【送信方法】押しボタンを押して送信 【送信周波数】315MHz帯 【送信ランプ】送信時に赤ランプが点灯(約4秒間) 【選曲方法】選曲ボタン(戻り)、V(送り)を押し、受信機で確認しながら選曲 【使用エリア】屋内 / 屋外(防塵形・耐水形(IP56相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能) 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】60(W)×70(H)×22(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】約46g(電池を含まない)

受信チャイム(XP1700)

【電源】DC4.5V: 単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 【電池寿命】約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 【電池切れ表示】受信機電池切れランプが赤点滅 送信機電池切れランプが緑点滅 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯: 設定した同一IDコードのみ受信 【受信ランプ】受信時に青ランプが点滅(音の長さに連動) / クリアボタンを押すまで点灯(切換式)青・紫・白・赤・緑・オレンジ 【受信表示】音と光 / 音のみ / 音と光のみ / 音のみ / 音と光のみ 切換可能 通常モード / 履歴モード(切換式) 【選曲方法】送信機の選曲ボタン(戻り) / V(送り)を押して選曲 かんたん選曲 / ランプ位置指定選曲 / オールチャイム / オールサイレン(切換式) 【音量調節】音量ボタン(大) / 小(大) / 8段階 【音量可変範囲】45dB~90dB(約) / 1m 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】71(W)×96(H)×31(D)mm 【本体質量】約87g(電池を含まない)
※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。



JAN コード
XP1710B
4943125 710613

JAN コード
XPN1710B (箱入)
4943125 711375

MADE IN CHINA

リーベックス株式会社
〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5
https://revex.jp