

ワイヤレス

REVEX

XPシリーズ

XP760/XP7A60

音・衝撃センサーチャイム

音や衝撃を感知すると離れた場所へ
[音]と[光]でお知らせします

屋外見通し距離

最大 **180m**

着信音

64音

音声お知らせ入り

送信機・受信機増設可能
256通りのIDコードで混信なし



■簡単に取り付けできます

■豊富な商品ラインナップの中から、用途に合わせた増設や組み合わせが自由自在

■256通りのIDコードで混信しません

XP60 音・衝撃センサー送信機

屋内専用

感度調整機能付

XP700 受信チャイム

屋内専用



光と音でお知らせします



電話機に取り付ける

フルルル

ドアホンに取り付ける



ピンポン

ガラス面に取り付ける



ガチャ

付属品 ※電池BOX内またはパッケージ内に入っています。

【音・衝撃センサー送信機(XP60)用】 本体取付用 両面テープ×1
本体取付用 ネジ×2 / センサー取付用両面テープ厚タイプ×1セット
センサー取付用両面テープ薄タイプ×1セット

【受信チャイム(XP700)用】 取付用 ネジ×1 / 取付用 リブ×1

【共通】 IDコード設定スイッチ切替用(−)ミニドライバー×1 / 取扱説明書

用意する物 新品単3形アルカリ乾電池3本、小さめの(+)ドライバー(No.1)、
(+)ドライバー(ネジで取り付けする場合)

使用電源

送信機
XP60

単4形アルカリ乾電池2本(別売)

受信機 単3形アルカリ乾電池3本(別売)または、
XP700 専用ACアダプターX0505またはX0505B(別売)

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

共通

【電波到達距離】屋外見通し最大180m / 屋内見通し最大90m 【選曲可能数】チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン等64種類 【IDコード数】256通り: 記号・番号 スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します)

音・衝撃センサー送信機(XP60)

【電源】DC3V: 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 【電池寿命】約2ヶ月(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】送信ランプが赤点滅 【電源スイッチ】あり 【送信方法】センサーが反応すると送信 【センサー】音・衝撃センサー 【センサー感度】弱 / 中 / 強(切換式) 【送信周波数】315MHz帯 【送信ランプ】送信時に赤ランプが点灯(約4秒間) 【選曲方法】選曲ボタンV(送り)、^ (戻り)を押し、受信機で確認しながら選曲 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】本体56(W)×87(H)×28(D)mm(取付プレート含む) / センサー部φ38×21(D)mm 【本体質量】約69g(電池を含まない)

受信チャイム(XP700)

【電源】DC4.5V: 単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 【電池寿命】約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 【電池切れ表示】受信機電池切れランプが赤点滅 送信機電池切れランプが緑点滅 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯: 設定した同一IDコードのみ受信 【受信ランプ】受信時に青ランプが点滅(音の長さに連動) 【受信表示】♪(音と光) / ♪(音のみ) / ※(光のみ) 切換可能 【選曲方法】送信機の選曲ボタンV(送り)、^ (戻り)を押し選曲 【音量調節】音量ボタン◀大(▲) / 小(▼)8段階 【音量可変範囲】45dB~90dB(約)/1m 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】90(W)×91(H)×32(D)mm 【本体質量】約85g(電池を含まない)
※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。



JAN コード
XP760
4943125 710835

JAN コード
XP7A60 (箱入)
4943125 711528

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5
https://revex.jp

MADE IN CHINA