

2個口 プログラムタイマー

PT262



AC100V専用 最大入力
50/60Hz共用 1,500Wまで

電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できます (15分単位)
2個口なので、2台同時に「入/切」できます
一度セットすれば毎日繰り返します



サーキュレーター



イルミネーション



ライト

用途

- 換気扇
- ホットカーペット
- 水槽のライト
- 扇風機
- イルミネーション
- 蚊取り機 など



AC100V
専用,最大
1500Wまで

使用できる電気器具

| | | |
|-------------|---------|---------------------|
| ヒーター使用器具 | 1500W以下 | 電気ポット、電気カーペット、便座など |
| トランス使用器具 | 750W以下 | テレビ、ステレオ、AV機器など |
| モーターを使用した器具 | 400W以下 | 扇風機、換気扇、ポンプなど |
| 照明器具(電球) | 750W以下 | 蛍光灯、スタント、イルミネーションなど |
| 照明器具(LED) | 250W以下 | LED照明、LEDイルミネーションなど |
| メタルハライドランプ | 250W以下 | 照明など |

エアコン・オイルヒーターには使用できません。

※電気器具に電源が入った際に大きな電流が流れるため、電気器具によって上限の容量(W数)が異なります。



ショートしない
トラッキング
防止プラグ

仕様

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 入力電圧 | AC100V、50/60Hz (裏側のスイッチで周波数を切り替えます) |
| 出力電圧 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 1W以下 |
| 定格入出力容量 | 1,500W まで(抵抗負荷のとき) |
| 時計誤差 | ±10分(最大)/24時間 |
| タイマー誤差 | ±5分/15分間で |
| ON/OFF動作数 | 1動作~48動作(15分単位) |
| 外形寸法 | H98×W82×D36mm (突起物は除く寸法) |
| 質量 | 約140g |
| 本体素材 | ポリカーボネイト |

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。



パッケージサイズ
H20×W11.3×D4.5cm



4 943125 711757

PS JET PC
MADE IN CHINA