

REVEX

ワイヤレス 防雨型ドア・窓センサー

# ドア・窓チャイム

ドアや窓が開くと離れた場所へ  
[音]と[光]でお知らせします



XPシリーズ

XP730A/XP730A

屋外見通し距離

最大 **180m**

着信音

**64**音

音声お知らせ入り

送信機・受信機増設可能  
256通りのIDコードで混信なし

- 配線不要、簡単に取り付けできます
- センサー送信機は防雨仕様なので屋外設置可能です
- 豊富な商品ラインナップの中から、用途に合わせた増設や組み合わせができます
- 256通りのIDコードで混信しません

## XP30A

ドア・窓センサー  
送信機

送信機  
防雨  
仕様  
IP55相当

雨の  
かかる  
場所  
でも  
使用  
可能



## XP700

受信チャイム **屋内専用**



ピンポーン

光と音でお知らせします

付属品 ※電池BOX内またはパッケージ内に入っています。

【ドア窓センサー送信機(XP30A)用】取付用 両面テープ×1/  
取付用 ネジ×2/取付用 リブ×2

【受信チャイム(XP700)用】取付用 ネジ×1/取付用 リブ×1  
【共通】IDコード設定スイッチ切替用(-)ミニドライバー×1/取扱説明書

用意する物 新品単4形アルカリ乾電池3本、新品単3形アルカリ乾電池3本、  
小さめの(+ )ドライバー(No.1)、(+ )ドライバー(ネジで取り付ける場合)

使用電源

送信機  
XP30A 単4形アルカリ乾電池3本(別売)

受信機 単3形アルカリ乾電池3本(別売)または、  
XP700 専用ACアダプターX0505またはX0505B(別売)

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

### 共通

【電波到達距離】屋外見通し最大180m/屋内見通し最大90m 【選曲可能数】チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン等64種類 【IDコード数】256通り: 記号・番号 スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します)

### ドア窓センサー送信機(XP30A)

【電源】DC4.5V: 単4形アルカリ乾電池3本(別売) 【電池寿命】約2年(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】送信ランプが赤点滅 【電源スイッチ】なし 【送信方法】マグネットが本体から離れると送信 【送信周波数】315MHz帯 【送信ランプ】送信時に赤ランプが点灯(約4秒間) 【選曲方法】選曲ボタン(戻り)/V(送り)を押し、受信機で確認しながら選曲 【使用エリア】屋内/屋外(防塵形・防噴流形(IP55相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能) 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】本体: 30(W)×138(H)×25(D)mm(取付プレート含む) マグネット: 10(W)×35(H)×7.5(D)mm(両面テープ含む) 【本体質量】約55g(電池を含まない)

### 受信チャイム(XP700)

【電源】DC4.5V: 単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 【電池寿命】約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 【電池切れ表示】受信機電池切れランプが赤点滅 送信機電池切れランプが緑点滅 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯: 設定した同一IDコードのみ受信 【受信ランプ】受信時に青ランプが点滅(音の長さに連動) 【受信表示】音と光/音のみ/光のみ 切替可能 【選曲方法】送信機の選曲ボタン(戻り)、V(送り)を押して選曲 【音量調節】音量ボタン(大)(▲)/小(▼)8段階 【音量可変範囲】45dB~90dB(約)/1m 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】90(W)×91(H)×32(D)mm 【本体質量】約85g(電池を含まない)

※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。



JAN コード  
XP730A  
4943125 710576

JAN コード  
XP730A (箱入)  
4943125 711337

MADE IN CHINA

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5  
https://revex.jp