

屋外用プログラムタイマー

防雨型

電気器具のスイッチを自動で何回も"入/切"できるタイマーです(15分単位)


- 防雨型なので、屋外の街灯や看板、イルミネーションなどに最適!
 - タイマー用と常時通電用の2つのコンセント付き!
 - 一度セットすれば、毎日繰り返します
- ※注1: 防水ではありません 注2: 合計最大1500Wまで



いろいろ使えて超便利!!



使用イメージ



使用できる電気器具

- ヒーター使用器具 1500W以下
電気ポット、電気カーペット、便座など
- トランス使用器具 750W以下
テレビ、ステレオ、AV機器など
- モーターを使用した器具 400W以下
扇風機、換気扇、ポンプなど
- 照明器具 750W以下
蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど

※エアコン・クーラーには使用できません。

- リモコンやセンサー等による自動作動の電気器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。
- 時計内蔵の機器は使用後、時計を再設定する必要がある場合があります。
- 一度プログラムしたタイマーは、変更しない限り毎日ほぼ同一時刻に繰り返し動作します。但し、本機はギア式ですので、一日に1~2分の誤差が生じる場合があります。また、"入/切"動作時に5分程度の誤差が生じる場合があります。
- 本機に延長コードをつなぐ時は、合計最大1500Wまで(注:使用する機器により、それ以下の場合があります)でご使用下さい。※本機の容量は2口合計で1500Wまでです。また、延長コードの仕様容量内でご使用下さい(1500W未満の場合があります)必ず屋外用の延長コードを使用して下さい。

パッケージ形態 ブリスター



パッケージサイズ
約 H265×W250×D55mm

仕様

入 力: AC100V, 50/60Hz(周波数自動切替)
 定格入力容量: 1500Wまで(抵抗負荷のとき)
 消費電力: 1.5W
 動作数: 15分単位(1~94動作)
 タイマー動作誤差: ±5分間/入切時
 時計誤差: 月差±15分以内
 外形寸法: 約W127×H178×D53mm(フック部含む)
 質 量: 約450g
 材 質: ABS樹脂(本体)
 コード長: 1m
 入数: 20個(内箱5×4BOX)
 JANコード: 4943125-707361
 原産国: 中国