

家事の最中でも安心！  
来客や介護、宅配など、家中どこにいても受信できる

REVEX

特定小電力 Xシリーズ


X310/X300

# 5ch ワイヤレス 携帯呼び出しチャイム

送信機からの電波を受信すると、音と光とバイブでお知らせ

送信機


Xシリーズの各送信機



いざという時も安心



玄関などのチャイムに



徘徊老人の外出検知に



電波の飛距離  
屋外見通し  
最大 100m

送信機と受信機を組み合わせて使用します

X300

携帯受信チャイム



移動中でも受信可能



屋外にいても安心

ピンポーン

ブルブル



電波の飛距離  
屋外見通し  
最大 100m



ストラップOK

5ヶ所までの送信機  
の場所を確認できます



音を選択可能

- ① 選曲音5種
- ② オールチャイム音 (ピンポン音)

表示切換

10秒点灯  
モード

受信履歴  
表示モード

Xシリーズの  
複数の送信機を  
増設できます

## 製品仕様

### X10 (押しボタン送信機)

●電源：DC6V ボタン型リチウム電池 CR2032 x 2 個 (テスト用電池付属) ●電池寿命：1年間 (10回 / 1日動作送信、20℃時)  
●電源スイッチ：なし ●送信周波数：315MHz帯 ●電波到達距離：屋外見通し最大 100m / 屋内見通し最大 50m ●送信出力：0.25mW ●送信表示 LED：送信時赤 LED 点灯 ●ID コード数：256 通り ●送信方法：上面中央の押しボタンを押せば送信 ●使用エリア：屋内 / 屋外 (防沫形・IP44) ●使用温度範囲：-20℃～+45℃ ●本体外形寸法：46 (W) x 74 (H) x 23 (D)mm ●本体質量：39g (電池を含む質量)

### X300 (携帯受信チャイム)

●電源：DC4.5V 単3形アルカリ電池 3本 (電池は付属していません) ●電池寿命：約3ヵ月 (1日10回受信、20℃時) ●電池切れ表示：赤 LED 点滅 ●電源スイッチ：あり ●外部電源入力：なし  
●受信周波数：315MHz帯 設定した同一IDコードのみ受信 ●受信可能距離：屋外見通し最大 100m\* / 屋内見通し最大 50m\* ●使用温度範囲：-20℃～+45℃ ●使用エリア：屋内専用 ●外形寸法：58 (W) x 110 (H) x 27 (D)mm ●アンテナ：外部アンテナ ●本体質量：60g (電池を含む質量)

\*△ご注意 X300をネックストラップで首から下げたり、ポケットの中に入れておきますと、受信可能距離が短くなる場合があります。

X300



X310



X300：4943125709556  
X310：4943125709549

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口 3-10-5  
TEL:048-294-4945 FAX:048-294-4948