

REVEX



特定小電力 Xシリーズ
X810
ワイヤレス呼び出しチャイム

ワイヤレス 呼び出しチャイム

送信機・受信機
増設可能

ボタンを押すだけで、来客や呼び出しをお知らせします。



ボタンを押すと...



離れた場所で
光とチャイムでお知らせ



配線不要、電池式ですからどこにでも設置できます。

送信機

X10

防雨・防沫形

押しボタン部



電波の飛距離
屋外見通し
最大 **100m**

256通り
IDコード
混信なし

受信機

X800

光とチャイム部



製品仕様

X10 (押しボタン送信機)

●電源: DC6V ボタン型リチウム電池 CR2032x2 個 (テスト用電池付属) ●電池寿命: 1年間 (10回/1日動作送信、20°C時)
●電源スイッチ: なし ●送信周波数: 315MHz 帯 ●電波到達距離: 屋外見通し最大 100m / 屋内見通し最大 50m ●送信出力: 0.25mW ●送信表示 LED: 送信時赤 LED 点灯 ●ID コード数: 256 通り ●送信方法: 上面中央の押しボタンを押せば送信 ●使用エリア: 屋内 / 屋外 (防雨・防沫形・IP44) ●使用温度範囲: -20°C ~ +45°C ●本体外形寸法: 46 (W) x 74 (H) x 23 (D)mm ●本体質量: 39g (電池を含む質量)

X800 (受信チャイム)

●電源: DC4.5V 単 3 形アルカリ電池 3 本 (電池は付属していません) ●電池寿命: 約 3 ヵ月 (1日 10 回受信、20°C時) ●電池切れ表示: 赤 LED 点滅 ●電源スイッチ: なし ●外部電源入力: あり DC5V, 200mA センター ※別売の AC アダプターをご使用ください ●受信周波数: 315 MHz 帯 設定した同一 ID コードのみ受信 ●受信可能距離: 屋外見通し最大 100m / 屋内見通し最大 50m ●使用温度範囲: -20°C ~ +45°C ●使用エリア: 屋内専用 ●外形寸法: 63 (W) x 96 (H) x 33 (D)mm ●アンテナ: 外部アンテナ (伸縮ロッドアンテナ) ●本体質量: 157g (電池を含む質量)

包装内容

X10 (押しボタン送信機) ●X10 本体 ●取付プレート ●電池 (CR2032x2 個) テスト用 ●取付ネジ (2 個) ●両面テープ (1 枚)

X800 (受信チャイム) ●X800 本体 ●取付ネジ (1 本) ●電池 (付属していません) ●取扱説明書 (X810) ●安全と保証規定

ご用意いただく電池 新品の単 3 形アルカリ電池 x 3 本 (X800 用)

X810



4 943125 708474

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口 3-10-5
TEL:048-294-4945 FAX:048-294-4948