ワイヤレス 防雨型人感センサー REVEX

感チャイムを

人の動きを感知して来客や侵入者を離れた場所へ [音]と「光]でお知らせします



XPシリーズ

XP750A/XPN750A XP750AG/XPN750AG

屋外見通し距離




送信機·受信機増設可能 256通りのIDコードで混信なし

- ■送信機は防雨什様で屋外設置可能
- ■豊富な商品ラインナップの中から、用途に合わせた増設や組み合わせが自由自在

防雨

XP50A 人感センサー送信機







XP700 受信チャイム 屋内専用





光と音でお知らせします

付属品 ※電池BOX内またはパッケージ内に入っています。

【人感センサー送信機(XP50A)用】取付用 両面テープ×1/取付用 ネジ×2/取付用 リブ×2 【受信チャイム(XP700)用】取付用 ネジ×1/取付用 リブ×1 【共通】IDコード設定スイッチ切換用(-)ミニドライバー×1/取扱説明書

用意する物

新品単4形アルカリ乾電池3本、新品単3形アルカリ乾電池3本、 小さめの(+)ドライバー(No.1)、(+)ドライバー(ネジで取り付ける場合)



送信機 単4形アルカリ乾電池3本(別売)または、 XP50A 専用ACアダプタ—X0505またはX0505B(別売) 受信機 単3形アルカリ乾電池3本(別売)または、 XP700 専用ACアダプターX0505またはX0505B(別売)

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

共通

【電波到達距離】屋外見通し最大180m/屋内見通し最大90m 【選曲可能数】チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・ サイレン等64種類 【IDコード数】256通り: 記号-番号 スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します)

人感センサー送信機(XP50A)

【電源】DC4.5V:単4形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505·X0505B(別売) 【電池寿命】約2年(1日10回送 信、20℃時)【電池切れ表示】送信ランブが赤点滅 【電源スイッチ】あり 【送信方法】センサーが反応すると送信 【送信周波数】315MHz 帯 【送信ランプ】送信時に赤ランプが点灯(約4秒間)ON/OFF(切換式) 【センサー】赤外線センサー 【センサー感知距離*3】屋内使用:約 1m~約8mまで(弱=約1~約5mまで/強=約3m~約8mまで(切換式)※高さ1.5m設置時/気温20℃時) 屋外使用:約5m~約8mま で(弱=約5~約7mまで/強=約6m~約8mまで(切換式)※高さ1.5m設置時/気温20°C時) 【センサー感知範囲*3】上下約15°×左右約 20°(最小)~100°(最大) レンズカバーで調整 【センサー感知方向調整】180°可変/9段階 【選曲方法】選曲ボタン∧(戻り)、√(送り)を押 し、受信機で確認しながら選曲 【使用エリア】屋内/屋外(防塵形・防噴流形(IP55相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能) 【使用 温度範囲]-10℃~+40℃ 【外形寸法】77(W)×83(H)×35(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】約82g(電池を含まない)

受信チャイム(XP700)

【電源】DC4.5V:単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505·X0505B(別売) 【電池寿命】約6ヶ月(1日10回 受信、20℃時)【電池切れ表示】受信機電池切れランプが赤点滅 送信機電池切れランプが緑点滅 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】 315MHz帯:設定した同一IDコードのみ受信 【受信ランプ】受信時に青ランプが点滅(音の長さに連動) 【受信表示】 %(音と光)/ ♪(音 のみ)/☆(光のみ) 切換可能 【選曲方法】送信機の選曲ボタンハ(戻り)、∨(送り)を押して選曲 【音量調節】音量ボタン◆)大(▲)/小 (▼)8段階 【音量可変範囲】45dB~90dB(約)/1m 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】90 (W)×91(H)×32(D)mm 【本体質量】約85g(電池を含まない)

※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。

MADE IN CHINA





JAN コード XP750A 4943125 710590

JAN コード XP750AG 4943125 711023



https://revex.jp

JANコード XPN750A(箱入) 4943125 711351

JAN コード XPN750AG(箱入) 4943125 711566

リーベックス株式会社 〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10