

# カバー付 PT88 プログラムタイマー

AC100V専用 最大入力  
50/60Hz共用 1,500Wまで

電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できます (15分単位)  
一度セットすれば毎日繰り返します  
●カバー付きなので安心です



サーキュレーター



イルミネーション



ライト



ほごりの侵入や、誤ってダイヤルに触れて、誤作動することを防ぎます

フタを閉じたイメージ



AC100V  
専用,最大  
1500Wまで

用途

- 換気扇
- ホットカーペット
- 水槽のライト
- 扇風機
- イルミネーション
- 蚊取り機 など



ショートしない  
トラッキング  
防止プラグ

PT88  
定格電圧 AC100V  
定格入力容量 15A  
定格周波数 50/60Hz  
定格出力電圧 AC100V  
MADE IN CHINA

PS E JET PC  
本体材質

MADE IN CHINA

使用できる電気器具

ヒーター使用器具	1500W以下	電気ポット、電気カーペット、便座など
トランス使用器具	750W以下	テレビ、ステレオ、AV機器など
モーターを使用した器具	400W以下	扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具(電球)	750W以下	蛍光灯、スタント、イルミネーションなど
照明器具(LED)	250W以下	LED照明、LEDイルミネーションなど
メタルハライドランプ	250W以下	照明など

エアコン・オイルヒーターには使用できません。

※電気器具に電源が入った際に大きな電流が流れるため、電気器具によって上限の容量(W数)が異なります。

仕様

入力電圧	AC100V、50/60Hz (裏側のスイッチで周波数を切り替えます)
出力電圧	AC100V、50/60Hz
消費電力	1W以下
定格入出力容量	1,500Wまで (抵抗負荷のとき)
時計誤差	±10分(最大)/24時間
タイマー誤差	±5分/15分間
ON/OFF動作数	1動作~48動作(15分単位)
外形寸法	H82×W80×D41mm(突起物は除く寸法)
質量	約150g
本体材質	ポリカーボネイト

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。



パッケージサイズ  
H20×W11.3×D4.5cm



4 943125 711733