

電池がいらない ワイヤレスチャイム

配線不要

設定不要で
そのまま使える

押しボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします
電池不要だから、電池切れの心配もなし

送信機：発電式
受信機：コンセント式



屋外見通し通信距離
最大150m

選曲・音量調節可能
8種類の音声
チャイム音

送信機：IP44
防雨仕様

電池不要

- 送信機は発電式、受信機はコンセント式だから電池切れの心配がありません
- デジタルIDコード方式ですから混信がありません
- 電波を利用したワイヤレス方式で、配線不要ですからどこでも使用できます

押しボタン送信機

※発電式

受信チャイム



発電式送信機



コンセント式受信機



製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

発電式 押しボタン送信機

【電源】発電式(電池不要) 【電源スイッチ】なし 【送信方法】押しボタンを押して送信 【送信周波数】315MHz帯 【電波到達距離】屋外見通し最大150m/屋内見通し最大75m 【送信ランプ】送信時に緑ランプが点灯 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【使用エリア】屋内/屋外(防沫形(IP44)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能) 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】46.5(W)×80(H)×26(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】54g

コンセント式 受信チャイム

【電源】AC100V、50/60Hz 消費電力1W 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯:登録済みの送信機のみ受信 【受信可能距離】屋外見通し最大150m/屋内見通し最大75m 【受信ランプ】受信時に緑ランプが点滅(音の種類に連動) 【受信表示】音と光 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【選曲方法】受信機の選曲ボタンを押して選曲 【選曲可能数】8曲から選曲可能 【音量調節】音量ボタン(8段階 80dB~112dB(約)/1m) 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】62.5(W)×101(H)×31(D)mm 【本体質量】約68g 本体材質 ABS樹脂



パッケージサイズ
H230×W160×D50
重量：200g



4 943125 711658