

Monol

ワットチェックコンセント
消費電力や電気料金などを簡単チェック

eco ボタンを押すだけで6種類の情報を簡単表示

1 個口 STYLISH DESIGN



消費電力や
電気料金など
6種類の
情報を
簡単表示

製品特徴

大きく見やすい表示

表示オートオフ
表示明るさ調整



安心・安全設計

スイングプラグ
トラッキング防止
停電時バックアップ
入力オーバー警告機能
雷ガード機能



室内用 合計入力 1500W まで
水濡れ厳禁 AC100V 専用 50/60Hz 共用



OAT-WC04W



OAT-WC04W



4 902205 209652

使用シーン



イルミネーション



サーキュレーター



電気スタンド



パソコン

- 電気器具とコンセントの間に接続するだけで電気使用量が見える化。
- eco ボタンを押すだけで消費電力を含む6種類の情報を簡単チェック。
 - ・消費電力・積算使用時間・1時間あたりの電気料金
- 6種類の情報：
 - ・積算使用電力量・積算 CO2 排出量・積算電気料金

【ワットチェッカー】

ワットチェックコンセント

OAT-WC04W 予定定価 **¥3,500** (税込¥3,850)
20965 2

本体寸法/重量	W50×D25×H70mm(突起物は除く)/66g(約)
本体材質	PC
定格電圧	AC100V,50/60Hz
測定可能負荷電力	0.1W~1,500W
本体消費電力	1W以下
電力測定精度	±1W(50W未満) ±2%W(50W以上)
使用温湿度範囲	-10°~+40° / 10%~90%水滴の付着不可
使用環境	室内専用(屋外での使用は不可)
パッケージ寸法	W74×H138×D36mm

中国製 保証期間:1年間

ご注意

エアコン・オイルヒーターなど、直接壁のコンセントに挿さなければならない電気器具には使用できません。使用する電気器具は、本製品につないでから器具の電源スイッチを ON にしてください。本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。

使用できる電気器具(下記の最大電力以下の器具でご使用ください)

- ヒーター使用器具 1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)
- トランス使用器具 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)
- モーター使用器具 400W以下 (扇風機、換気扇、循環ポンプなど)
- 照明器具 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)
250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など))

ナカバヤシ株式会社